

Mini / LED/Multi-Tone Sounder 420

## Sirène polyphonique DEL BM 8 sons 24VAC/



N° de l'article: 420.120.75



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Largeur                       | 91 mm                     |
| Hauteur                       | 101 mm                    |
| Diamètre                      | 89 mm                     |
| Matériaux                     | PC                        |
| Couleur de la calotte         | Rouge                     |
| Couleur du boîtier            | Noir                      |
| Indice de protection          | IP65                      |
| Raccordement                  | Borne à vis               |
| Section des torons maximale   | 1,50mm² / 16AWG           |
| Arrivée des câbles            | Gaine à membrane          |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 1 mm                  |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 9 mm                  |
| Décharge de traction          | Protection à l'extraction |
| Type de fixation              | Montage à plat            |
| Température minimum de servic | -20°C                     |
| Température maximum de servic | +50°C                     |
| Poids avec emballage          | 138 g                     |
| Poids du produit              | 106 g                     |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | AC/DC                  |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                   |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 80 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

### DONNÉES OPTIQUES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Source de lumière       | LED           |
| Couleur de lumière      | Rouge         |
| Image de signal optique | Fixe          |
| Durée de vie optique    | max. 50 000 h |

### DONNÉES ACOUSTIQUES

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) à 1m          | 105,0 dB (A)      |
| Image de signal acoustique | Tonalité multiple |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini / LED/Multi-Tone Sounder 420

## Sirène polyphonique DEL BM 8 sons 24VAC/

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Quantité de tonalités   | 8 tonalités  |
| Durée de vie acoustique | min. 5 000 h |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |
| MTTF-valeur [années]          | 2673                  |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.